

Glocal eSIM 設定方法 Android



ご利用端末のSIMロック解除が必要です



データ利用が可能な状態で設定してください

注意事項

- ▶ QRコードは1回限りご利用できます
 - 一度インストールを行いますとQRコードは再利用できません
 - インストール中に画面を閉じる・他のアプリを実行するなど画面を移動すると設定が切断され、インストールが失敗する可能性があります
 - インストールしたeSIMをご利用開始前に削除しないでください
 - SIMロック解除されていない端末に読み込むと、QRコードは再利用できません
- ▶ SIMロック解除は端末の購入先へお問い合わせください
- ▶ 設定画面は機種・バージョンによって異なる場合がございます
- ▶ eSIMの有効期限は発行日より31日間です

インストール方法

eSIMをAndroid端末に取り込む設定です。
※インストール完了までに5~10分程度かかる場合があります



- STEP 1**
設定 ⇒ ネットワークとインターネット
⇒ SIM「+」 ⇒ eSIMを設定
QRコードが読み取れない場合はこちらをご確認ください
- STEP 2**
QRコードを読み取ってください
- STEP 3**
設定(ダウンロード)
- STEP 4**
完了(閉じる)
続けてアクティベート設定を行う場合は「設定」を選択
インストールしたeSIMの確認方法はこちら

アクティベート設定

Android端末に取り込んだeSIMを利用できるようにする設定です。
※ご利用直前に設定してください。



- STEP 1**
設定 ⇒ ネットワークとインターネット
⇒ SIM ⇒ 追加したeSIMを選択
- STEP 2**
回線をオンにする
(回線を切り替える)
- STEP 3**
ローミングをオンにする

APN設定

Android端末に取り込んだeSIMでインターネットを利用できるようにする設定です。
※ご利用直前に設定してください。



- STEP 1**
設定 ⇒ ネットワークとインターネット
⇒ SIM ⇒ 追加したeSIM
⇒ アクセスポイント名
- STEP 2**
指定のAPNがなければ、新規追加する
※APN情報はプロファイル発送完了メールに記載がございます。
- STEP 3**
APN情報を入力後、保存する
- STEP 4**
新規追加したAPNを選択
⇒ 端末を再起動して設定完了

Glocal eSIM 設定方法 Android

既存の日本契約回線に戻す場合

日本で通信をご利用の際には下記設定をお願いします。※機種・バージョンによって表示が異なる場合がございます。
①設定⇒ネットワークとインターネット⇒SIM⇒「日本で契約している回線」を選択
②SIMを使用をオンにする。
③モバイルデータをオンにする。

eSIMが利用できない時

1. eSIMプロフィールをインストールしていない
設定⇒ネットワークとインターネット⇒モバイルネットワークの中にeSIM (日本で利用している回線以外のSIM)が追加されているかご確認ください。インストールしたeSIMの確認方法は[こちら](#)
2. APN(アクセスポイント名)が選択されていない、もしくは追加されていない
APN設定(アクセスポイント名)の追加方法の項目をご確認ください。詳細は[こちら](#)
3. 上記の設定を確認しても利用できない場合は[こちら](#)をご確認ください。

[よくあるご質問はこちら](#)

お問い合わせ先：Glocal eSIM